

Handleiding Primor 2000—Level 5

t.b.v. Euro Lite S2 serie




Kluis is te openen bij aflevering met de fabriekscode 123456.

Verander deze code bij ingebruikname in uw persoonlijke manager code.


Openen

Toets in 123456 en draai het toetsenbord binnen 3 seconde naar rechts.



Afsluiten

Deur sluiten en toetsenbord linksom draaien.



Fabriekscode wijzigen naar manager code bij geopende deur

0 ingedrukt houden tot dubbel piepsignaal hoorbaar is. Rode LED blijft aan.

Bestaande code invoeren (standaard fabriekscode is 123456).

Nieuwe 6 cijfer code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.

Nogmaals deze nieuwe code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.

Toetsen

0

123456

Gebruikers programmeren

1 ingedrukt houden tot dubbel piepsignaal hoorbaar is. Rode LED blijft aan

Geldige manager code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.

Nieuwe 6 cijfer code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.

Nogmaals deze nieuwe code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.

Toetsen

1

Gebruikers verwijderen

3 ingedrukt houden tot dubbel piepsignaal hoorbaar is.

Geldige manager code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.

Toetsen

3

Tijdvertraging instellen

Toetsen

9 ingedrukt houden tot dubbel piepsignaal hoorbaar is. Rode LED blijft aan	9
Geldige manager code invoeren, dubbel piepsignaal hoorbaar.	*****
Vertragingstijd ingeven, bijvoorbeeld 5 minuten	05
Openingsvenster tijd ingeven, bijvoorbeeld 2 minuten	02
Nogmaals vertragingstijd ingeven, bijvoorbeeld 5 minuten	05
Nogmaals openingsvenster tijd ingeven, bijvoorbeeld 2 minuten	02

!! Let op, vertragingstijd kan alleen in het openingsvenster worden veranderd !!

Batterijwissel

Wanneer na het intoetsen van een code een elftal piepsignalen hoorbaar zijn moet men de batterijen vervangen. Gebruik hiervoor alleen Duracell alkaline batterijen. Alle codes blijven na de wissel aanwezig in het slot.

De batterijen bevinden zich onder het toetsenbord, u kunt het toetsenbord openen door deze vanaf de bovenkant naar u toe te trekken.

